

Do poprawnej konfiguracji bramki VoIP należy posłużyć się **trzema informacjami** otrzymanymi w procesie rejestracji:

- 1) Numer konta SIP - **48*******
- 2) Hasło konta SIP - *********
- 3) Serwer SIP - **sip.alekontakt.pl** bądź **80.239.140.254**

Bramkę Grandstream HT 502 należy podłączyć do prądu oraz internetu (port **WAN**).

Aby móc zalogować się do panelu konfiguracyjnego bramki należy podłączyć komputer do portu **LAN**. Na komputerze tym należy uruchomić przeglądarkę internetową i w polu adresu wpisać: **192.168.2.1**

Powinien wyskoczyć monit o podanie hasła dostępowego - wpisujemy: **admin** i zatwierdzamy klikając na **Login**:



Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego przechodzimy do zakładki **FXS PORT1** (jeżeli aparat telefoniczny podłączylismy do portu **PHONE1**, jeśli aparat podłączony został do portu **PHONE2** przechodzimy do zakładki **FXS PORT2**).

Wypełnić musimy jedynie górną część tej zakładki - na poniższym zrzucie ekranu przedstawiamy poprawną konfigurację używając danych uzyskanych w procesie rejestracji:

Grandstream Device Configuration

STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS FXS PORT1 FXS PORT2

Account Active: No Yes

Primary SIP Server: (e.g., sip.mycompany.com, or IP address)

Failover SIP Server: (Optional, used when primary server no response)

Outbound Proxy: (e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)

SIP transport: UDP TCP TLS (default is UDP)

NAT Traversal (STUN): No No, but send keep-alive Yes

SIP User ID: (the user part of an SIP address)

Authenticate ID: (can be identical to or different from SIP User ID)

Authenticate Password: (purposely not displayed for security protection)

Name: (optional, e.g., John Doe)